

# **Sprachspeicher C 3000 PH Freiburg**

---

## **Inhaltsverzeichnis : Sprachspeicher C 3000**

<b>1. Anwählen des Sprachspeichers</b>	<b>Seite 2</b>
<b>2. Übersicht Hauptmenü</b>	<b>Seite 3</b>
<b>3. PIN – Nummer ändern</b>	<b>Seite 3</b>
<b>4. Namensansage und Begrüßungstext aufnehmen</b>	<b>Seite 4</b>
<b>5. Aktivierung der Rufumleitung zur Sprachbox</b>	<b>Seite 6</b>
<b>6. Sprachnachrichten abhören</b>	<b>Seite 6</b>

# Sprachspeicher C 3000 PH Freiburg


## 1. Anwählen des Sprachspeichers

### Anwählen des Sprachspeichers von der eigenen Nebenstelle:

- Wählen Sie die Nummer des Sprachinfoservers: **99** + Ihre eigene Nebenstellenummer an.

*„Guten Tag. Sie haben den Sprachinfoserver erreicht.“*

*Bitte geben Sie Ihre Pin ein und beenden Sie die Eingabe mit der Rautetaste“.*

- Geben Sie Ihre PIN ein und bestätigen Sie mit der  Taste.

- Bei der erst Inbetriebnahme ist **1 2 3 4** als PIN eingerichtet.

### Anwählen des Sprachspeichers von einer anderen Nebenstelle:

- Wählen Sie die Nummer des Sprachinfoservers: **99** + Ihre eigene Nebenstellenummer an.

*„Guten Tag. Sie haben den Sprachinfoserver erreicht.“*

- Unterbrechen Sie Ihre Begrüßung mit der  Taste.

*„Guten Tag. Sie haben den Sprachinfoserver erreicht.“*

*Bitte geben Sie Ihre PIN ein und beenden Sie mit Rautetaste“.*

- Geben Sie Ihre PIN ein und bestätigen Sie mit der  Taste.

- Bei der erst Inbetriebnahme ist **1 2 3 4** als PIN eingerichtet.

### Anwählen des Sprachspeichers aus der Ferne (z.B. Handy) :

Der Sprachspeicher kann jederzeit von außerhalb direkt angewählt werden. Dazu benötigen Sie einen Apparat mit MFV (Mehrfrequenz-Wahlverfahren) oder einen Handsender für MFV-Töne (Fernabfrage z.B. vom Anrufbeantworter).

- Wählen Sie die Firmennummer **0761 / 682** - an.

- geben Sie dann die Nummer des Sprachinfoservers: **99** + Ihre eigene Nebenstellenummer ein.

*„Guten Tag. Sie haben den Sprachinfoserver erreicht.“*

- unterbrechen Sie Ihre Begrüßung mit der  Taste

*„Guten Tag. Sie haben den Sprachinfoserver erreicht.“*

*Bitte geben Sie Ihre Pin ein und beenden Sie mit Rautetaste“*

- geben Sie Ihre PIN ein und bestätigen Sie mit der  Taste.

- bei der erst Inbetriebnahme ist **1 2 3 4** als PIN eingerichtet.

# Sprachspeicher C 3000 PH Freiburg

## 2. Gesamtüberblick: Hauptmenü

### Das Hauptmenü hat folgende Unterfunktionen:

- mit der **1** hören Sie Ihre neuen Nachrichten ab
- mit der **2** hören Sie Ihre alten Nachrichten an
- mit der **3** konfigurieren Sie Ihre Ansage
- mit der **4** konfigurieren Sie Ihre Pin-Nummer

Die Menüs des C3000 sind kontextsensitiv d.h. wenn z.B. keine Nachrichten vorhanden sind werden die Menüpunkte **1** + **2** nicht Angesagt.

- mit dem **\*** wiederholen Sie den Nachrichtenzähler
- mit der **#** verlassen Sie den Sprachinfoserver

## 3. PIN – Nummer ändern

### Zur Änderung Ihres PINs wählen Sie **4** im Hauptmenü:

Darauf folgt die Ansage:

*„Bitte geben Sie Ihre neue PIN nach dem Signalton ein und beenden Sie die Eingabe mit der Rautetaste“*

- Geben Sie Ihre PIN ein und bestätigen Sie mit der **#** Taste.

Darauf folgt die Ansage:

*„Ihre neue PIN lautet XXXX.“*

- mit der **1** speichern Sie die neue PIN
- mit der **2** verwerfen Sie die neue PIN.

## 4. Namensansage und Begrüßungstext aufnehmen:

# Sprachspeicher C 3000 PH Freiburg

Zur Konfiguration von Ansagen wählen Sie **3** im Hauptmenü (Aufsprechen von Ansagen):

mit der **1** konfigurieren Sie Ihre **Namensansage** (für Internanrufe und Externanrufe)

Fall a) es wurde noch keine Namensansage aufgezeichnet

mit der **5** zeichnen sie eine neue Ansage auf

mit dem **✕** gelangen sie zurück an den Anfang des aktuellen Menüs

Fall b) es wurde bereits eine Namensansage aufgezeichnet, dann wird diese abgespielt.

mit der **1** aktivieren Sie diese Ansage für externe Anrufe

mit der **4** aktivieren Sie diese Ansage für interne Anrufe

mit der **5** zeichnen Sie eine neue Ansage auf

mit der **6** deaktivieren Sie diese Ansage für interne Anrufe

mit der **7** deaktivieren Sie diese Ansage für externe Anrufe

mit dem **✕** gelangen sie an den Anfang des aktuellen Menüs

mit der **2** konfigurieren Sie Ihre **individuelle Benutzeransage** (Begrüßungstext) (nur für Externanrufe)

mit der **1** konfigurieren sie ihre individuelle Benutzeransage

die aktuelle Ansage wird abgespielt. Ansage deaktiviert.

mit der **1** hören Wie sich die zur Verfügung stehenden Ansagen an

mit der **2** aktivieren Sie eine der Ansagen durch ihre Kennziffer

mit der **3** hören Sie sich die aktivierte Ansage an

mit dem **✕** gelangen Sie zurück an den Anfang des aktuellen Menüs

mit der **4** verwalten sie ihre Ansagen

(bis zu 10 Ansagetexte können auf den Ziffern 0 – 9 hinterlegt werden).

mit dem **✕** gelangen sie zurück an den Anfang des aktuellen Menüs

mit der **3** konfigurieren Sie Ihre **interne Benutzeransage** (Begrüßungstext) (nur für Internanrufe)

Fall a) es wurde noch keine interne Benutzeransage aufgezeichnet

# Sprachspeicher C 3000 PH Freiburg

mit der **5** zeichnen sie eine neue Ansage auf

mit dem **\*** gelangen sie zurück an den Anfang des aktuellen Menüs

Fall b) es wurde bereits eine interne Benutzeransage aufgezeichnet, dann wird diese abgespielt.

mit der **4** aktivieren Sie diese Ansage für interne Anrufe

mit der **5** zeichnen Sie eine neue Ansage auf

mit der **1** speichern Sie die neue Ansage

mit der **2** verwerfen Sie die neue Ansage

mit der **6** deaktivieren Sie diese Ansage für interne Anrufe

mit dem **\*** gelangen sie an den Anfang des aktuellen Menüs

mit der **4** konfigurieren Sie Ihre **Infoansage** (intern/extern möglich – reine Infoansage ohne Aufsprechmöglichkeit - dabei werden die Namensansage und die Begrüßungsansage automatisch deaktiviert)

Fall a) es wurde noch keine Infoansage aufgezeichnet

Mit der **5** zeichnen sie eine neue Ansage auf

mit der **1** speichern Sie die neue Ansage

mit der **2** verwerfen Sie die neue Ansage

mit dem **\*** gelangen sie zurück an den Anfang des aktuellen Menüs

Fall b) es wurde bereits eine Infoansage aufgezeichnet, dann wird diese abgespielt.

mit der **1** aktivieren Sie diese Ansage für externe Anrufe

mit der **4** aktivieren Sie diese Ansage für interne Anrufe

mit der **5** zeichnen Sie eine neue Ansage auf

mit der **1** speichern Sie die neue Ansage

mit der **2** verwerfen Sie die neue Ansage

mit der **6** deaktivieren Sie diese Ansage für interne Anrufe

mit der **7** deaktivieren Sie diese Ansage für externe Anrufe

mit dem **\*** gelangen sie an den Anfang des aktuellen Menüs

mit dem **\*** gelangen Sie zurück in das Hauptmenü

## 5. Aktivieren der Rufumleitung zum Sprachspeicher

Rufumleitung zur Nummer des Sprachspeichers: **99** + Ihre eigene Nebenstellenummer

Die Programmierung der Rufumleitung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Telefonapparates

# Sprachspeicher C 3000 PH Freiburg

Je nach Apparatyp wird die Rufumleitung unterschiedlich eingeleitet.


Nach der Aktivierung der Mailbox hört der Anrufer Ihre aktivierte Ansage (bzw. den Standardtext).

## 6. Sprachnachrichten abhören

### Anwählen des Sprachspeichers von der eigenen Nebenstelle:

Nummer des Sprachspeichers **99** + Ihre eigene Nebenstellenummer anwählen.

„Guten Tag. Sie haben den Sprachinfoserver erreicht.  
Bitte geben Sie Ihre Pin ein und beenden Sie der Rautetaste.“

- Geben Sie Ihre PIN ein und bestätigen Sie mit der  Taste.

„Sie haben x neue Nachrichten“.


(Anwählen des Sprachspeichers von einer anderen Nebenstelle und Anwählen aus der Ferne siehe Punkt 1 „Anwählen des Sprachspeichers“.)


### Menüauswahl um die neuen Nachrichten anzuhören

Die erste Nachricht wird abgespielt. Im Anschluss an diese Nachricht erhalten Sie Datum, Uhrzeit und Absender der Nachricht.


mit der  löschen Sie die aktuelle Nachricht

mit der  bestätigen sie das Löschen


mit der  brechen Sie den Vorgang ab

mit der  hören Sie die nächste Nachricht ab

mit der  wiederholen Sie die aktuelle Nachricht


mit der  hören Sie die vorherige Nachricht ab

mit der  leiten Sie die aktuelle Nachricht an eine andere Mailbox weiter

mit der  sprechen Sie zusätzlich einen Kommentar ein zu der Nachricht auf

mit der  leiten Sie diese Nachricht ohne Kommentar weiter

mit dem  brechen Sie die Weiterleitung ab

mit dem  gelangen Sie zurück in das Hauptmenü

### Menüauswahl um die alten Nachrichten anzuhören

Die erste Nachricht wird abgespielt. Im Anschluss an diese Nachricht erhalten Sie Datum, Uhrzeit und Absender der Nachricht.

# Sprachspeicher C 3000 PH Freiburg

---

mit der **0** löschen Sie die aktuelle Nachricht

mit der **1** bestätigen sie das Löschen

mit der **2** brechen Sie den Vorgang ab

mit der **1** hören Sie die nächste Nachricht ab

mit der **2** wiederholen Sie die aktuelle Nachricht

mit der **3** hören Sie die vorherige Nachricht ab

mit der **8** leiten Sie die aktuelle Nachricht an eine andere Mailbox weiter

mit der **1** sprechen Sie zusätzlich einen Kommentar ein zu derr Nachricht auf

mit der **2** leiten Sie diese Nachricht ohne Kommentar weiter

mit dem **\*** brechen Sie die Weiterleitung ab

mit dem **\*** gelangen Sie zurück in das Hauptmenü

**Verlassen des Sprachinfoservers - Hörer auflegen**